

Автономное устройство запуска автомобиля УЗ-20

Многофункциональное автономное устройство запуска **УЗ-20** емкостью 20 000 мАч позволит запустить авто с «севшим» аккумулятором, помочь при зимнем запуске, зарядить и продлить заряд внешних устройств, прекрасно осветить территорию или подать сигнал «SOS» периодическими вспышками в экстренной ситуации. Это настоящая «палочка-выручалочка» для путешественников из серии must have. Укомплектовано усиленными зажимами типа «крокодил», блоком зарядки от сети 220 вольт, переходниками для мобильных телефонов, включая iPhone, и USB - выходами 5 вольт. Для освещения используется сильный фонарь, дающий насыщенный световой пучок.



При запуске авто устройство способно выдать очень мощный импульс тока для старта двигателя. Заряжается от обычной электросети. Небольшой вес и компактные габариты позволяют разместить УЗ-20 в авто рядом с аптечкой или взять с собой в путешествие для подзарядки в местах, где доступ к электричеству ограничен.

Для запуска авто подключить зажимы «крокодилы» к клеммам авто, предварительно отсоединив их от аккумулятора, включить устройство коротким нажатием на кнопку включения, после чего запустить двигатель авто ключом зажигания.

Для питания внешних устройств соединить USB-выход устройства с потребителем. Устройство выдает стабильное напряжение без скачков, что позволяет использовать его для самых «капризных» потребителей.

Для переключения в режим фонаря нажать на кнопку включения в течение 2 сек. Переключение в режим SOS из режима фонаря осуществляется ползунком на боковой кромке устройства.

Технические характеристики:

Емкость: 20 000 мАч

Режимы работы: пусковое устройство для авто / power bank (хранилище энергии)

Размер: 169 x 83 x 40мм

Вес без упаковки: 400 г

Режим зарядки: 15В 1А

Выходы: 5 В/2А, 12 В-16 В/3.5а постоянного тока

Автомобильное загрузочное напряжение: 12 В

Стабильный ток запуска: 200А

Пиковый ток запуска: 400А

Циклов зарядки: более 3000

Время полной зарядки: 4-6 часов

Рабочая температура: от -20°C до +65°C

Режимы работы фонаря: постоянный/прерывистый SOS

Встроенная защита:

- от короткого замыкания;
- от переразряда;
- от перегрузки по току.